

**MULTISPORT Eco Serie Lesbarkeit 60m**  
BASKETBALL - HANDBALL - VOLLEYBALL - TENNIS - TISCHTENNIS - BADMINTON - HALLENFUSSBALL -  
HOCKEY (Rink/Inline/Eis) - UNIHOCKEY/FLOORBALL - NETBALL - BOXEN - FREIMODUS

Art.Nr. 1317901

## 452 ME 3100



(Bild unverbindlich)

## Lieferumfang

- 1 Anzeigetafel
- 1 Bedienpult (Android kompatibel)
- 1 Transportkoffer zur Aufbewahrung des Bedienpultes
- 1 Netzkabel
- Montage- und Bedienungsanleitung  
(Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten)



## Technische Beschreibung

|                               |  |                                   |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich:</b>     | Innen  |                                   |
| <b>Steuerung:</b>             | Funk (868-870 MHz)   |                                   |
| <b>Ableseentfernung:</b>      | 60m, Sichtwinkel >160°   |                                   |
| <b>Abmessungen:</b>           | 1200 x 650 x 90mm  |                                   |
| <b>Gewicht:</b>               | 14 kg  |                                   |
| <b>Stromversorgung:</b>       | 230V / 50-60Hz   | <b>Leistungsverbrauch:</b> 137 VA |
| <b>Frontseite:</b>            | aus Polycarbonat, mattschwarz, entspiegelt, ballwurfsicher (DIN 18032-3) |                                   |
| <b>Integrierte Hupe:</b>      | 116dB auf 1m   |                                   |
| <b>Netzkabel (geliefert):</b> | 5 m – Typ: 230V, 3G, 0.75 mm <sup>2</sup>                                |                                   |

## Anzeigefunktionen

|  |   |
|--|---|
| <b>Spielstand:</b>   | 2 x 3-stellig, rot (Ziffernhöhe 15 cm), von 0 - 199 |
| <b>Spielperiode:</b>                                       | 1-stellig, rot (12 cm)                              |
| <b>Mannschaftsamen:</b>                                    | 2 x 5 alphanumerische Zeichen, rot (9 cm)           |
| <b>Spielzeit/Pausenzeit:</b>                               | 4-stellig, rot (15 cm) + 2 blinkende Leuchtpunkte   |
| <b>Mannschaftsfehler (BB) / Strafzeit (HB):</b>            | 2 x 1-stellig, rot (12 cm)                          |
| <b>Anzahl Auszeit (BB, HB, VB) /Anzahl Strafzeit (HB):</b> | 2 x 3 rote Leuchtpunkte                             |
| <b>Uhrzeit:</b>  | außerhalb des Spielbetriebes                        |

## Bedienpulte

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>1 Bedienpult:</b>       | 340 x 175 x 60 mm mit LCD-Display 2-zeilig, 20 Schriftzeichen von 9mm       |
| <b>1 Ladegerät:</b>        | funkgesteuerte Pulte nach Gebrauch ständig aufladen (Laufzeit max. 16 Std.) |
| <b>Akku:</b>               | NIMH 5x1,2V 1300 mAh  |
| <b>Verbindungstechnik:</b> | DIN zwischen den Bedienpulten   |
| <b>USB-Anschluss:</b>      | für Programmumrüstung und Anschluss für eine PC-Tastatur                    |
| <b>Programm:</b>           | 14 Sportarten + « Frei Modus » für Randsportarten wie Ringen, Pelota, ...   |

**Mehrsprachiges Programm**

**Stramatel Multisport APP:** Möglichkeit die Hauptfunktionen der Anzeigetafel auf einem Smartphone oder Tablet zu bedienen und Sportergebnisse zu teilen  
(kostenlose APP auf Google Play)



## Optionen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>DCF oder GPS-Empfänger:</b> | Radio-Synchronisierung der Uhrzeit   |
| <b>Kabelset:</b>               | zusätzliche Kabelübertragung   |
| <b>Nebenanzeige:</b>           | zur Wiederholung der angezeigten Spielinformation                            |
| <b>24-Sek-Anzeigen:</b>        | Angriffszeit 24/14 Sek im Basketball   |
| <b>TV-Interface (RS 485):</b>  | Datenübertragung vom Hauptbedienpult zum TV-System                           |
| <b>Sound Interface:</b>        | Tonverstärkung der Hupe, Schnittstelle mit der Beschallung der Halle         |
| <b>SL Stream Box:</b>          | Schnittstelle zum Einblenden der Spieldaten per Live-Stream auf Social Media |

**Rollfüße**